

| Line   | Cod.     | Mod.        | Pn-Kw | V     | A    | COSφ | μF   | RPM  | kg | ∅ Passaggio libero mm<br>∅ Free passage mm<br>∅ Passage intégral mm |
|--|----------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|----|---|
| STANDARD                                     | 1FUP04MA | FUP 4 MA    | 0,37  | 1X230 | 3,3  | 0,96 | 12,5 | 2700 | 9  | 5   |
|  | 1FUP04MS | FUP 4 MS    | 0,37  | 1X230 | 3,3  | 0,96 | 12,5 | 2700 | 9  | 5   |
|  | 1FUP05MA | FUP 5 MA    | 0,37  | 1X230 | 3,8  | 0,96 | 12,5 | 2800 | 9  | 5   |
|  | 1FUP05MS | FUP 5 MS    | 0,37  | 1X230 | 3,8  | 0,96 | 12,5 | 2800 | 9  | 5   |
|  | 1FUP05TR | FUP 5 T     | 0,37  | 3X400 | 1,4  | 0,75 |      | 2850 | 9  | 5   |
|  | 1FUP06MA | FUP 6 MA    | 0,55  | 1X230 | 4,9  | 0,94 | 16   | 2800 | 10 | 5   |
|  | 1FUP06MS | FUP 6 MS    | 0,55  | 1X230 | 4,9  | 0,94 | 16   | 2800 | 10 | 5   |
|  | 1FUP06TR | FUP 6 T     | 0,55  | 3X400 | 1,5  | 0,75 |      | 2850 | 10 | 5   |
|  | 1FUP07MA | FUP 7 MA    | 0,75  | 1X230 | 6    | 0,96 | 20   | 2700 | 11 | 5   |
|  | 1FUP07MS | FUP 7 MS    | 0,75  | 1X230 | 6    | 0,96 | 20   | 2700 | 11 | 5   |
|  | 1FUP07TR | FUP 7 T     | 0,75  | 3X400 | 2    | 0,88 |      | 2910 | 11 | 5   |
|  | 1FUP10MA | FUP 10 MA   | 1,1   | 1X230 | 7    | 0,96 | 20   | 2720 | 11 | 5   |
|  | 1FUP10MS | FUP 10 MS   | 1,1   | 1X230 | 7    | 0,96 | 20   | 2720 | 11 | 5   |
|  | 1FUP10TR | FUP 10 T    | 1,1   | 3X400 | 2,6  | 0,88 |      | 2840 | 11 | 5   |
| BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE / BASSE TENSION | 1FUP4MAB | FUP BT 4 MA | 0,37  | 1X42  | 19   | 0,96 | 320  | 2700 | 9  | 5   |
|  | 1FUP4MSB | FUP BT 4 MS | 0,37  | 1X42  | 19   | 0,96 | 320  | 2700 | 9  | 5   |
|  | 1FUP5MAB | FUP BT 5 MA | 0,37  | 1X42  | 19   | 0,96 | 320  | 2800 | 9  | 5   |
|  | 1FUP5MSB | FUP BT 5 MS | 0,37  | 1X42  | 19   | 0,96 | 320  | 2800 | 9  | 5   |
|  | 1FUP6MAB | FUP BT 6 MA | 0,55  | 1X42  | 27,5 | 0,94 | 380  | 2800 | 10 | 5   |
|  | 1FUP6MSB | FUP BT 6 MS | 0,55  | 1X42  | 27,5 | 0,94 | 380  | 2800 | 10 | 5   |
|  | 1FUP6TRB | FUP BT 6 T  | 0,55  | 3X42  | 13   | 0,75 |      | 2850 | 10 | 5   |
|  | 1FUP7TRB | FUP BT 7 T  | 0,75  | 3X42  | 18   | 0,88 |      | 2910 | 11 | 5   |
|  | 1FUP10TB | FUP BT 10 T | 1,1   | 3X42  | 23   | 0,88 |      | 2840 | 11 | 5   |